Permiso de bloqueo y etiquetado para contratistas

[Razón social de la empresa] autoriza con este permiso la intervención del equipo indicado, con todas sus energías aisladas, bloqueadas y etiquetadas. Cada persona que interviene pone su propio candado, guarda su llave y lo retira ella misma. Nadie presta, corta ni retira un candado ajeno, salvo con el procedimiento escrito de la empresa. El permiso no autoriza nada hasta la última firma y no se corrige una vez firmado.

Contratista: _____ Sitio: _____

Equipo o instalación que se bloquea: _____ Tarea: _____

Desde (fecha y hora): _____ Hasta (fecha y hora): _____

Pedido

El equipo y las personas

1	Procedimiento de bloqueo del equipo, con sus puntos de aislamiento identificados	○ Existe y está adjunto ○ No existe
2	Responsable de la planta que entrega el equipo	
3	Responsable del contratista que controla a su equipo	

4. Personas que intervienen el equipo

Apellido y nombre	DNI	Capacitación en bloqueo y riesgo eléctrico	Habilitación para la tarea

5	Elementos de protección y herramientas Los guantes dieléctricos, de la clase que corresponde a la tensión. El detector, adecuado a la instalación y en condiciones.	☐ Guantes dieléctricos ☐ Protección facial ☐ Ropa adecuada ☐ Casco ☐ Calzado de seguridad ☐ Candado personal, con nombre y empresa ☐ Etiqueta personal ☐ Detector de tensión Observaciones:

Fuentes de energía a aislar

6. Una fila por cada fuente del equipo.
Eléctrica, neumática, hidráulica, vapor, gravedad, resortes, térmica o química de cañerías. Incluya fuentes de retorno, generadores y capacitores.

Energía	Punto de aislamiento	Dispositivo de bloqueo	Energía residual

Energía	Punto de aislamiento	Dispositivo de bloqueo	Energía residual

Liberación

Cortar y bloquear

1	¿Se cortaron todas las fuentes de la tabla anterior y se bloquearon los dispositivos de corte con candado y etiqueta?	○ Sí ○ No
2	¿La planta puso su candado de operación y el contratista entregó el suyo a cada persona?	○ Sí ○ No

3. Candados puestos, uno por persona

Apellido y nombre	Punto o caja de bloqueo	N° de candado	Hora

4	¿El responsable del contratista controló que todos los de su equipo pusieron su candado?	○ Sí ○ No

Energía residual y verificación

5	¿Se descargó o se purgó la energía residual (aire, aceite, resortes, cargas suspendidas)?	○ Sí ○ No ○ No aplica Observaciones:
6	Se intentó arrancar el equipo con su comando y no arrancó (prueba de energía cero), y el comando volvió a la posición de apagado.	○ Sí ○ No

7. Verificación de ausencia de tensión, con un detector probado antes y después

Punto verificado	Detector (N° de serie)	Hora	Verificó

Punto verificado	Detector (N° de serie)	Hora	Verificó

8	¿Se puso a tierra y en cortocircuito, cuando la instalación lo requiere?	○ Sí ○ No ○ No aplica
9	¿La zona de trabajo está señalizada y delimitada?	○ Sí ○ No

Quienes firman declaran que el equipo está sin energía y bloqueado, que se verificó la ausencia de energía, que conocen los puntos de aislamiento y que no retirarán un candado que no sea el suyo.

Quien confecciona el permiso (firma y aclaración)

Operación de la planta (firma y aclaración)

Seguridad e Higiene (firma y aclaración)

Responsable del contratista (firma y aclaración)

Personal involucrado (firma y aclaración)

Personal involucrado (firma y aclaración)

Personal involucrado (firma y aclaración)

Personal involucrado (firma y aclaración)

Cierre

Durante el trabajo

1. Cambios de turno y candados retirados

Apellido y nombre	Candado puesto (hora)	Candado retirado (hora)	Observaciones

2	Si el turno cambió, los que entraron pusieron sus candados antes de que los que salían retiraran los suyos.	○ Sí ○ No ○ No hubo cambio

Al terminar

3	El trabajo terminó, se retiraron las herramientas y las puestas a tierra, se volvieron a colocar las protecciones del equipo y todas las personas están fuera del equipo y de su zona.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
4	Cada persona retiró su propio candado y el último fue el de la planta.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
5	La planta recorrió el equipo, avisó a las personas del área y lo devolvió a servicio.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
6	Hora de la devolución a servicio	____ : ____

Quien cierra el permiso